



### Грозозащитный комплект ГЗК-01



Грозозащитный комплект ГЗК-01 предназначен для защиты радиоэлектронной аппаратуры от воздействия больших токов, высоких напряжений (перенапряжений) грозового или промышленного происхождения, наводимых во внешних воздушных, подвесных и подземных кабельных линиях связи.

- двухпроводное симметричное подключение;
- соответствует требованиям ГОСТ 30585-98 (ДСТУ3681-98);
- используются сменные плавкие предохранители.

Количество линий защиты	1 двухпроводная
Рабочее напряжение в линии, В	не более 150
Рабочий ток в линии, А	не более 10
Скорость понижения напряжения, В/мкс	1200
Напряжение пробоя, В	350 +/- 60
Напряжение погасания, В	75 +/- 10
Габаритные размеры, мм	95 x 47 x 30
Масса, кг	0,1